Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Chargeur de kit solaire Moovo MBC

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Notice d'installation

Moovo MBC



INSTALLATION ET CONNEXION DU PRODUIT

1. Si l'accumulateur est connecté au panneau solaire MSP déconnecter l'accumulateur du panneau en enlevant la fiche femelle coudée de couleur grise de la prise "**IN**" de l'accumulateur.
    - **Important :** Pour la recharge rapide il est conseillé de déconnecter aussi l'automatisme en enlevant la fiche femelle coudée de couleur noire de la prise "**OUT**" de l'accumulateur
2. Connecter la fiche femelle coudée du câble du bloc d'alimentation à la prise "**IN**" de l'accumulateur. **Attention ! -** Durant cette phase la fiche du bloc d'alimentation doit être débranchée de la prise de courant.
3. Connecter le bloc d'alimentation à une prise électrique de secteur. Au bout de quelques secondes le voyant vert du bloc d'alimentation s'allume et la LED rouge de l'accumulateur commence à émettre 2 brefs clignotements à rythme cyclique, pour indiquer que la recharge est en cours.